

Denne standardiserede vejledning vedr. Nettilslutningsaftale for kategori B, C- og D produktionsanlæg er taget til efterretning af Forsyningstilsynet 24. marts 2021

Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D- produktionsanlæg

Anlæg:

Primær energi:

Samlet effekt:

Herefter benævnt produktionsanlægget

mellem

Anlægs ejer

Navn:

Adresse:

CVR/CPR:

Herefter benævnt anlægsejeren

og

Netvirksomhed

Navn: Dinel A/S

Adresse: Knudsminde 10, 8300 Odder

CVR/CPR: 25706900

Herefter benævnt netvirksomheden

Indholdsfortegnelse

1 .	Aftalens formål	4
2 .	Produktionsanlæggets etablering	4
3 .	Særlige betingelser og krav til nettilslutningen	5
4 .	Nettilslutning og verifikation	5
5 .	Driften af produktionsanlægget	7
6 .	Elmåler mv.	9
7 .	Overvågning af overholdelse af tekniske betingelser	10
8 .	Løbende betalinger	11
9 .	Aftalens løbetid, opsigelse og genforhandling	11
10 .	Misligholdelse og afbrydelse af den elektriske forbindelse	12
11 .	Øvrige forhold	13
12 .	Tvistigheder	14
13 .	Eksemplarer	14

Bilagsoversigt

Bilag 1	Grundlag for nettilslutningen
Bilag 2	Tidsplan og betalinger
Bilag 3	Teknisk grundlag
Bilag 4	Myndighedsgodkendelser
Bilag 5	Særlige betingelser og krav for nettilslutningen
Bilag 6	Teknisk dokumentation af produktionsanlægget jf. tekniske betingelser
Bilag 7	Nettilslutningstilladelser
Bilag 8	Relevante love og regler

Definitioner

Afregningsmåler	Måler, der anvendes til at måle elektrisk energi med henblik på afregning af denne. Til brug for denne aftale omfatter begrebet "afregningsmåler" også eventuelle kontrolmålere.
Det kollektive elforsyningsnet	Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet mellem elleverandører og elforbrugere.
Ejergænse	Det punkt i elnettet, hvori ejendomsretten over de fysiske komponenter overgår fra den ene aftalepart til den anden.
Nettilslutningspunkt (POC)	Det fysiske punkt i nettet, hvor kabelforbindelsen, der forbinder et forbrugsanlæg med det kollektive elforsyningsnet, tilsluttes elektrisk til en anden elforsyningskomponent. Nettilslutningspunktet (Point of Connection) er normalt ved stik-sikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Selve stiksikringerne er en del af Distributionsnettet.
Leveringspunkt (PCC)	Det punkt i det kollektive elforsyningsnet, hvor andre kunder er, eller kan blive, tilsluttet. Elektrisk set kan leveringspunkt og nettilslutningspunkt være sammenfaldende. Leveringspunktet (Point of Common Coupling) er altid placeret længst inde i det kollektive elforsyningsnet, dvs. længst væk fra anlægget.
Kommunikationstilslutningspunkt (PCOM)	Kommunikationstilslutningspunktet (Point of Communication) er det punkt, hvor information udveksles mellem produktionsanlægget og andre aktører. Informationen, der udveksles, er signaler, målinger, status, setpunkter og kommandoer.
Tekniske Betingelser	De samlede tekniske krav for nettilslutning af produktionsanlæg, herunder krav fastsat af systemansvarlig virksomhed og den relevante netvirksomhed.
Systemansvarlig virksomhed	Virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsynings sikkerheden og en effektiv udnyttelse af det sammenhængende elforsynings system. Den systemansvarlige virksomhed i Danmark er Energinet.

Om nettilslutningsaftalen

Version: 1.1

Ændringsloggen beskriver ændringer foretaget i aftalen, således at den historiske udvikling af aftalen kan følges.

Ændringslog		
Version	Beskrivelse	Dato
1.0	Første version	25-03-2019
1.1	Tilslutningspunkt rettet til Nettilslutningspunkt for at tydeliggøre at der er tale om et tilslutningspunkt til nettet	26-03-2019
1.2	Nyt punkt 11 tilføjet om betaling af tilslutningsbidrag og overgangsordning.	15-01-2021 revideret 17. marts 2021

Nærværende nettilslutningsaftale (herefter aftalen) beskriver forhold for etablering af produktionsanlæg samt adgang til det kollektive elnet mellem anlægsejeren og netvirksomheden. Aftalen er udarbejdet inden for rammerne af lov om elforsyning, elsikkerhedsloven og KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. Bestemmelser i aftalen, der ikke direkte følger af lovgivning, forskrifter og andre vilkår og betingelser, er anmeldt til Forsyningstilsynet efter § 73b i lov om elforsyning.

Aftalen er udarbejdet med henblik på at give anlægsejeren et samlet overblik over, hvilke regler og betingelser der gælder for nettilslutningen med henblik på at lette nettilslutningsprocessen. Aftalen indeholder derfor bestemmelser, der forklarer gældende lovgivning, forskrifter mv. Disse bestemmelser er at betragte som vejledende, da gældende lovgivning og regler har forrang forud for denne aftale.

Aftalen indeholder udover de vejledende bestemmelser netvirksomhedens supplerende betingelser og vilkår for produktionsanlæg af kategori B, C og D, samt aftaler indgået frivilligt eller lovbestemt mellem aftalens parter, og som er nødvendige for nettilslutningen.

De enkelte bestemmelser i aftalen er kategoriseret efter, om de er vejledende, betingelser og vilkår fastsat i aftalen eller aftaler, der skal indgås mellem parterne.

Kategorisering	Aftalens bestemmelse
Vejledende bestemmelser (beskrivelse af lovkrav og kommende lovkrav, krav fra forskrifter mv.)	1.1-1.3, 2.2, 2.5, 3.3, 3.5, 4.1-4.19, 5.1-5.7, 5.9-5.11, 5.15, 5.17-5.19 1-2. pkt, 6.1-6.4, 6.6-6.10, 7.1-7.7, 8.1-8.4, 10.2, 11.1-11.2
Betingelser og vilkår fastsat i aftalen	1.4, 2.3, 3.1, 3.4, 5.8, 5.12-5.14, 5.16, 9.1, 9.3-

Anmeldt efter §73b i Elforsyningsloven	9.4, 9.6-9.10, 10.1 10.3-10.6, 12.1-12.4, 13.1-13.2, 14.1
Aftaler mellem anlægsejer og netvirksomhed	2.1, 2.4, 3.2, 5.19 3. pkt, 6.5, 9.2, 9.5

1 . Aftalens formål og afgrænsning

- 1.1 Denne aftale er udarbejdet med det formål at beskrive regler, betingelser og vilkår, som gælder for nettilslutning af produktionsanlæg af kategori B, C og D. Aftalen tjener også det formål at fastholde de aftaler, som netvirksomheden og anlægsejeren frivilligt eller lovbestemt har indgået.
- 1.2 Afregning af elproduktionen sker i henhold til den til enhver tid gældende lov om elforsyning og regler fastsat i medfør af denne samt Energinets forskrifter. Aftalen vedrører ikke forholdet mellem anlægsejeren og den godkendte produktionsbalanceansvarlige markedsaktør.
- 1.3 Parterne er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende love og regler. De for denne aftale relevante love og regler fremgår af **bilag 8**. Gældende love og regler har altid forrang forud for bestemmelserne i denne aftale.
- 1.4 Hvor der måtte være uoverensstemmelse mellem bestemmelser kategoriseret som 'Betingelser og vilkår fastsat i aftalen', og netvirksomhedens øvrige betingelser og vilkår, har bestemmelser kategoriseret i denne aftale altid forrang.

2 . Produktionsanlæggets etablering

- 2.1 Forud for anlæggets etablering skal anlægsejer udfylde og indsende denne aftales **Bilag 1** til netvirksomheden.
- 2.2 Anlægsejer er ansvarlig for, at produktionsanlægget opfylder de tekniske regler og betingelser, som er gældende på nettilslutningstidspunktet i hele produktionsanlæggets levetid, og skal ikke leve op til senere ændringer af de tekniske regler for nettilslutning, medmindre proceduren i forordning 2016/631 (RfG) artikel 4 anvendes.
- 2.3 Netvirksomhedens igangsætning af projektet og tilslutning ifølge denne aftale er betinget af, at der er stillet sikkerhed overfor eller indbetalt beløb ifølge **bilag 2** til netvirksomheden og at nærværende aftale er underskrevet af både anlægsejeren og netvirksomheden. Har dette ikke fundet sted senest 30 dage fra netvirksomhedens fremsendelse af aftalen, skal aftalen genforhandles.
- 2.4 Netvirksomheden er ansvarlig for, at produktionsanlæggets nettilslutningspunkt (POC), leveringspunkt (PCC) kommunikationsgrænseflade (PCOM) og ejergrænse fastlægges efter

gældende regler og fremgår af oversigtstegning og enstregsdiagram i **bilag 3**.

- 2.5 Anlægsejeren afholder alle udgifter ved anlæggets etablering iht. gældende lovgivning og godkendte metoder, jf. i øvrigt denne aftales pkt. 11.2.

3 . Særlige betingelser og krav til nettilslutningen

- 3.1 Eventuelle begrænsninger af overførselsevnen i det kollektive elforsyningsnet ved nettilslutningen anføres i **bilag 5**.
- 3.2 Øvrige betingelser og krav for produktionsanlæggets nettilslutning og drift aftalt mellem parterne anføres i **bilag 5**.
- 3.3 I tilfælde af, at produktionsanlægget afviger fra de tekniske betingelser, kan anlægsejeren indgive en ansøgning til netvirksomheden om undtagelse for specifikke krav jf. **bilag 5**.
- 3.4 Netvirksomheden kan dispensere fra krav i de tekniske betingelser, som er fastsat i medfør af elforsyningsloven.
- 3.5 Dispensation fra krav i de tekniske betingelser, som er fastsat i medfør af NC RfG, skal behandles af Forsyningstilsynet

4 . Nettilslutning og verifikation

- 4.1 Forud for produktionsanlæggets nettilslutning er det anlægsejerens ansvar at tilvejebringe de relevante myndighedsgodkendelser. Godkendelserne anføres i **bilag 4**.
- 4.2 Netvirksomheden anviser nettilslutningspunktet og fastsætter spændingsniveau efter gældende lovgivning og regler.
- 4.3 Anlægsejer skal informere Netvirksomheden, hvis anlægsejer ønsker at levere systemydelser eller bliver udvalgt af den systemansvarlige virksomhed til at levere ydelser.
- 4.4 Anlægsejer skal informere Netvirksomheden om produktionsanlæggets stamdata, som Netvirksomheden herefter indberetter til Energistyrelsen og vedligeholder iht. de til enhver tid gældende regler herfor.

Idriftsættelsestilladelse

- 4.5 Forud for udstedelse af idriftsættelsestilladelsen skal der være aftalt beskyttelsesmekanismer og relæindstillinger mellem anlægsejeren og netvirksomheden.
- 4.6 Der skal foreligge en underskrevet aftale om sammenkobling af elektriske anlæg mellem

den driftsansvarlige person for netvirksomheden og den driftsansvarlige person for produktionsanlægget forud for idriftsættelse.

- 4.7** Idriftsættelsestilladelsen giver anlægsejer lov til at spændingssætte anlægget med henblik på at udføre tests for at dokumentere anlæggets tekniske egenskaber i henhold til gældende regler. Anlægget må ikke levere energi til det kollektive elforsyningsnet i denne periode. Idriftsættelsestilladelsen vedlægges i aftalens **bilag 7**.
- 4.8 Netvirksomheden kan undlade at udstede en idriftsættelsestilladelse, hvis anlægget er kategori B- eller C-anlæg og betingelserne for en midlertidig nettilslutningstilladelse, jf. **pkt. 4.9 ff**, er opfyldt.

Midlertidig nettilslutningstilladelse

- 4.9 Forud for udstedelse af den midlertidige nettilslutningstilladelse skal anlægsejer have leveret fyldestgørende teknisk dokumentation jf. netvirksomhedens tekniske betingelser. Den tekniske dokumentation vedlægges i aftalens **bilag 6**.
- 4.10 Anlægsejer kan vælge at henholde sig til produktcertifikater udstedt af et godkendt certificeringsorgan som en del af dokumentationen for, at anlægget overholder de tekniske krav.
- 4.11** Netvirksomheden skal udstede en midlertidig nettilslutningstilladelse, når den indsendte dokumentation er fundet tilstrækkelig. Den midlertidige nettilslutningstilladelse vedlægges i aftalens **bilag 7**.
- 4.12 Varigheden af den midlertidige nettilslutningstilladelse fastsættes af netvirksomheden, dog højst 24 måneder. Gyldighedsperioden for den midlertidige nettilslutningstilladelse kan kun forlænges, hvis anlægsejer har gjort betydelige fremskridt mod fuld overensstemmelse med de tekniske betingelser.
- 4.13 Netvirksomheden kan undlade at udstede den midlertidige nettilslutningstilladelse, hvis anlægget er kategori B- eller C-anlæg og betingelserne for en endelig nettilslutningstilladelse, jf. **pkt. 4.14 ff**, er opfyldt.

Endelig nettilslutningstilladelse

- 4.14** Forud for produktionsanlæggets endelige nettilslutningstilladelse skal anlægsejer have leveret teknisk dokumentation, overensstemmelsesprøvninger og -simuleringer jf. netvirksomhedens tekniske betingelser. Resultaterne vedlægges i aftalens **bilag 6**.
- 4.15** Netvirksomheden skal udstede den endelige nettilslutningstilladelse, når denne har godkendt resultaterne. Den endelige nettilslutningstilladelse vedlægges i aftalens **bilag 7**.

- 4.16 Hvis ikke netvirksomheden modtager resultatet af overensstemmelsesprøvninger inden udløb af den midlertidige nettilslutningstilladelse, har netvirksomheden ret til at afbryde elektrisk for produktionsanlægget, da der ikke findes en gyldig nettilslutningstilladelse efter udløb af den midlertidige tilladelse.
- 4.17 Vurderer netvirksomheden på baggrund af den tekniske dokumentation og resultatet af overensstemmelsesprøvninger, at produktionsanlægget ikke overholder gældende krav, udarbejdes en plan for, hvordan de udeståender, der er identificeret, udbedres. På baggrund af denne, kan der søges om forlængelse af den midlertidige nettilslutningstilladelse.
- 4.18 Såfremt produktionsanlægget ikke lever op til et krav i netvirksomhedens tekniske betingelser, kan der søges om undtagelse jf. **pkt. 3.3**. Godkendte undtagelser skal indsættes i **bilag 5**.
- 4.19 Hvis anlægsejer ikke opnår undtagelse for et teknisk krav jf. **pkt. 4.18**, har netvirksomheden ret til at kræve produktionsanlægget afkoblet til forholdet er bragt i overensstemmelse med de tekniske betingelser.

5 . Driften af produktionsanlægget

Anlægsejers rettigheder og forpligtelser

- 5.1 Anlægsejeren driver og vedligeholder produktionsanlægget og afholder samtlige udgifter her-til.
- 5.2 Driften af produktionsanlægget skal foregå i overensstemmelse med gældende regler og systemansvarlig virksomheds til enhver tid gældende forskrifter og øvrige regler vedrørende systemdrift samt netvirksomhedens retningslinjer vedrørende drift af elproduktionsanlæg.
- 5.3 Såfremt produktionsanlægget er frakoblet efter aftale med netvirksomheden, må produktionsanlægget ikke indkobles, før dette er aftalt med netvirksomheden.
- 5.4 Såfremt produktionsanlægget er frakoblet automatisk på grund af fejl på det kollektive elforsyningsnet, må produktionsanlægget først indkobles, når spænding og frekvens er stabile over en periode, som beskrevet i netvirksomhedens tekniske betingelser.
- 5.5 Anlægsejeren skal give netvirksomheden de oplysninger, der måtte være nødvendige til indberetning til offentlige myndigheder, til systemets drift og til systemansvarlig virksomhed.
- 5.6 Ændres anlæggets egenskaber væsentligt, skal anlægsejer straks underrette netvirksomheden om de ændrede forhold. Hvis de ændrede forhold forventes at vare længere end tre måneder, skal anlægsejer ansøge om en begrænset nettilslutningstilladelse, jf. **pkt. 5.7**.

- 5.7 Varigheden af en begrænset nettilslutningstilladelse fastsættes af netvirksomheden, dog med en maksimal varighed på 12 måneder. Varigheden af den begrænsede nettilslutningstilladelse kan forlænges, hvis anlægsejer indsender en anmodning om forlængelse til netvirksomheden inden den begrænsede nettilslutningstilladelse udløber.
- 5.8 Hvis der på grund af permanente ændringer i det kollektive elforsyningsnet er behov for at ændre relæindstillinger for at beskytte det kollektive elnet, er anlægsejeren forpligtet til at gennemføre ændringen.

Netvirksomhedens rettigheder og forpligtelser

- 5.9 Netvirksomheden kan kræve produktionsanlægget frakoblet det kollektive elforsyningsnet i forbindelse med planlagte arbejder på nettet og skal give anlægsejeren meddelelse herom med rimeligt varsel. I tilfælde af ikke planlagte arbejder, fx. i forbindelse med fejl i det kollektive elforsyningsnet, kan netvirksomheden kræve produktionsanlægget frakoblet det kollektive elforsyningsnet uden forudgående varsel.
- 5.10 Netvirksomheden skal bestræbe sig på, at afbrydelser af produktionsanlæggets forbindelse til det kollektive elforsyningsnet bliver så kortvarige og til så ringe ulempe som muligt.
- 5.11 Såfremt produktionsanlægget er frakoblet efter aftale med netvirksomheden, skal netvirksomheden snarest muligt give anlægsejer besked om varigheden af afbrydelsen.
- 5.12 Ved begrænsninger af overførselsevnen i det kollektive elforsyningsnet jf. **pkt. 3.1** og i skærpede driftssituationer, fx ved fejl eller omlægninger i det kollektive elforsyningsnet, kan netvirksomheden fastsætte et maksimum for den aktuelle elproduktion på produktionsanlægget.
- 5.13 Netvirksomheden kan til enhver tid forlange produktionsanlæggets beskyttelsesudstyr afprøvet, herunder relæudstyrets indstillinger kontrolleret. Udgifterne forbundet med kontrollen afholdes af netvirksomheden, hvis der ikke konstateres fejl eller mangler. Konstateres der fejl eller mangler ved beskyttelsesudstyret, skal anlægsejeren udbedre disse, inden produktionsanlægget kan kobles på nettet.
- 5.14 Hvis der på grund af permanente ændringer i det kollektive elforsyningsnet er behov for at ændre relæindstillinger for at beskytte produktionsanlægget, skal netvirksomheden meddele dette til anlægsejeren.
- 5.15 Netvirksomheden kan ved netfejl indhente relevante måledata og fejlregistreringer.
- 5.16 På baggrund af analyser efter netfejl kan netvirksomheden med forudgående varsel kræve ændring i relæindstillingerne med henblik på at undgå uønskede udkoblinger ved netfejl og skadelige påvirkninger af det kollektive elnet.

Systemansvarlig virksomheds rettigheder

- 5.17 Den systemansvarlige virksomhed kan, hvis det er nødvendigt af hensyn til forsynings sikkerheden, påbyde produktionsændringer eller igangsættelse af produktion iht. gældende lovgivning. Fastsættelsen af den aktuelle elproduktion på produktionsanlægget skal ske under hensyntagen til anlæggets tekniske begrænsninger.
- 5.18 Systemansvarlig virksomhed kan ved netfejl indhente måledata og fejlregistreringer, der er relevante for systemdriften.

Reaktiv effekt:

- 5.19 Produktionsanlægget skal stille den del af anlæggets reaktive reguleringsevne til rådighed for netvirksomheden, som ligger i det krævede reguleringsområde iht. netvirksomhedens tekniske betingelser, som var gældende på nettilslutningstidspunktet. Produktionsanlægget er kun forpligtet til at levere/optage reaktiv effekt til/fra det kollektive elforsyningsnet, når produktionsanlægget samtidig leverer aktiv effekt til nettet. Den aftalte reguleringsform og –indstillinger er anført i bilag 3.

6 . Elmåler mv.

- 6.1 Måling af produktionsanlæggets produktion skal foretages i overensstemmelse med gældende regler og forskrifter for målinger til afregningsformål og systemdriftsformål.
- 6.2 Afregningsmålere indkøbes og opsættes af netvirksomheden. Af systemansvarlig virksomheds regelsæt og netvirksomhedens retningslinjer fremgår måleprincip for afregninger og systemdrift. Omkostninger til køb, etablering af afregningsmålere og måletransformere fordeles iht. gældende lovgivning og myndighedsgodkendte metoder. Netvirksomheden skal fremsende faktura på dokumenterede omkostninger, når dette er påkrævet.
- 6.3 Netvirksomheden ejer og vedligeholder afregningsmålerne. Dokumenterede omkostninger ved drift og vedligeholdelse faktureres til anlægsejeren iht. gældende lovgivning og myndighedsgodkendte metoder.
- 6.4 Anlægsejeren ejer og vedligeholder målerafsætningen samt tilhørende ledningsforbindelser og måletransformere for afregningsmålingen.
- 6.5 Målepunkter for afregningsmålere angives på enstregdiagrammet i **bilag 3**.
- 6.6 Anlægsejeren kan til enhver tid forlange afregningsmåleudstyret kontrolleret og eventuelt justeret. Tilsvarende gælder for netvirksomheden.
- 6.7 Forlanger anlægsejeren afregningsmåleudstyret kontrolleret, betaler anlægsejeren omkostningerne ved kontrollen, hvis den konstaterede tolerance/afvigelse er mindre end kravene for afregningsmåleudstyrets klasse.

- 6.8 Forlanger netvirksomheden afregningsmåleudstyret kontrolleret, betaler netvirksomheden omkostningerne ved kontrollen, ligesom netvirksomheden afholder omkostninger til justering.
- 6.9 I tilfælde af fejl på hovedmålingen anvendes kontrolmåling til afregning, hvis en sådan forefindes. Kontrolmåling udføres i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter.
- 6.10 Måleudstyr for driftsmålinger (on-line-målinger) etableres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og i overensstemmelse med netvirksomhedens standard. Omfang af driftsmåledata afhænger af anlægsstørrelsen og tilsluttet spændingsniveau. Anlægsejeren etablerer måleværdigiverne og stiller måleværdier til rådighed i kommunikationstilslutningspunktet. Anlægsejeren etablerer hjælpespænding og stiller egnet plads til rådighed for udstyret.

7 . Overvågning af overholdelse af tekniske betingelser

Anlægsejers rettigheder og forpligtelser

- 7.1 Det er anlægsejerens pligt at sikre, at anlægget lever op til de tekniske krav gennem hele anlæggets levetid.
- 7.2 Anlægsejer er forpligtet til at underrette netvirksomheden om planlagte ændringer af produktionsanlægget, der kan have betydning for, om anlægget lever op til de tekniske krav.
- 7.3 Anlægsejer skal i god tid oplyse netvirksomheden om planlagte testprogrammer og -procedurer.

Netvirksomhedens rettigheder og forpligtelser

- 7.4 Netvirksomheden har ret til at forlange overensstemmelsesprøvninger og simuleringer af det elproducerende anlæg gennem hele anlæggets levetid, enten via en gentagelsesplan, efter fejl eller efter en væsentlig ændring på anlægget.
- 7.5 Netvirksomheden skal oplyse anlægsejer om de oplysninger og dokumenter, der skal indgives ved en sådan prøvning.
- 7.6 Netvirksomheden skal oplyse om ansvarsfordelingen i forbindelse med overensstemmelsesprøvning, simulering og overvågning.
- 7.7 Netvirksomheden har ret til at uddelegere overensstemmelsesovervågningsopgaver til tredjeparter.

8 . Løbende betalinger

- 8.1 Netvirksomheden opkræver betaling for benyttelse af det kollektive elforsyningsnet. Netvirksomhedens priser er fastsat i medfør af den til enhver tid gældende lov om elforsyning og regler udstedt i medfør af denne. Metoden for prisfastsættelse er godkendt af Forsyningstilsynet, og priserne er anmeldt til Forsyningstilsynet.
- 8.2 Anlægsejeren skal træffe aftale med en produktionsbalanceansvarlig markedsaktør i henhold til systemansvarlig virksomheds forskrifter. Afregning af den del af elproduktionen, som sælges på markedsvilkår, foretages af den godkendte produktionsbalanceansvarlige markedsaktør/elleverandøren.
- 8.3 Pålægger systemansvarlig virksomhed anlægsejeren et minimum eller maksimum for den aktuelle elproduktion på produktionsanlægget jf. **pkt. 5.17**, kompenserer systemansvarlig virksomhed for et eventuelt økonomisk tab i henhold til den til enhver tid gældende love og regler. Øvrige stop eller reduktioner i elproduktionen kompenseres ikke.
- 8.4 Der ydes ikke kompensation for et eventuelt driftstab, som sker ved frakobling af produktionsanlægget eller begrænsninger i medfør af **afsnit 5** .

9 . Aftalens løbetid, opsigelse og genforhandling

- 9.1 Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift og gælder hele anlæggets levetid. Aftalen kan opsiges af anlægsejer med 1 måneds opsigelse til den første i en måned. Ved aftalens opsigelse bortfalder det aftalte leveringsomfang for produktionsanlægget.
- 9.2 Alle meddelelser fra Netvirksomheden vedrørende ændring, ophævelse af aftalen jf. **afsnit 10** eller varsel herom skal samtidig med fremsendelse til anlægsejer sendes til tredjepart, hvis en sådan er angivet i **bilag 1**.
- 9.3 Begge parter er berettiget til at kræve denne aftale genforhandlet, såfremt der sker væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger.
- 9.4 Begæring om genforhandling skal fremsættes skriftligt under angivelse af, hvilke forudsætninger der anses for ændret væsentligt, og hvilke vilkår der ønskes genforhandlet.
- 9.5 Den genforhandlede aftale træder i kraft i henhold til gensidig aftale herom.
- 9.6 Såfremt lovgivningen, herunder EU-reguleringen måtte blive ændret på en sådan måde, at en bestemmelse i denne aftale vil være i strid hermed, er enhver af parterne berettiget til genforhandling med det formål at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med lovgivning.

- 9.7 Såfremt national eller EU-lovgivning måtte blive ændret på en sådan måde, at de kommercielle markedsforhold for leverancer omfattet af denne aftale derved ændres, er enhver af parterne berettiget til genforhandling med det formål at få denne aftales vilkår bragt i overensstemmelse med de således ændrede markedsforhold.
- 9.8 Genforhandling af aftalen skal finde sted, hvis offentlige myndigheder påbyder det.
- 9.9 Såfremt en part efter foranstående bestemmelser er berettiget til genforhandling, men genforhandling ikke fører til enighed mellem parterne, er enhver af disse berettiget til at kræve uenigheden afgjort i overensstemmelse med afsnit 13 .
- 9.10 Såfremt produktionsanlægget ikke har produceret energi i et helt år, kan denne aftale opsiges til øjeblikkeligt ophør med henblik på eventuel indgåelse af ny aftale afpasset efter de nye forhold.

10 . Misligholdelse og afbrydelse af den elektriske forbindelse

- 10.1 I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen, hvis misligholdelsen kan berigtiges, og mangler ikke er udbedret inden for en frist på 30 arbejdsdage efter modtagelse af skriftligt krav herom.
- 10.2 I tilfælde af en parts konkurs eller indledning af rekonstruktionsbehandling skal den anden part være berettiget til uden varsel at ophæve denne aftale.
- 10.3 Den part, der misligholder aftalen, er forpligtet til at erstatte den anden parts tab herved. Ingen af parterne er dog ansvarlige for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.
- 10.4 Såfremt produktionsanlægget ikke opfylder de i aftalens **afsnit 5** anførte driftsmæssige forpligtelser, er netvirksomheden berettiget til at afbryde den elektriske forbindelse til produktionsanlægget efter forudgående varsel til anlægsejeren, indtil anlægget er bragt i orden. Hvis driften af produktionsanlægget kan være til fare for personsikkerhed og/eller forsynings-/systemsikkerheden, er netvirksomheden berettiget til at afbryde den elektriske forbindelse med øjeblikkeligt varsel.
- 10.5 Væsentlige ændringer af produktionsanlægget, der påvirker de i **bilag 3** og **bilag 7** omtalte egenskaber, skal skriftligt anmeldes til netvirksomheden. Er der efter ændringerne sket forringelser af egenskaber, der har betydning for personsikkerhed og/eller forsynings-/systemsikkerhed, er netvirksomheden med øjeblikkeligt varsel berettiget til at afbryde den elektriske forbindelse til produktionsanlægget, indtil forholdene er bragt i orden.
- 10.6 Såfremt produktionsanlægget havarerer i så høj grad, at anlægsejeren ikke ønsker at

retablere det, ophører aftalen fra havaridatoen.

11 . Betaling af tilslutningsbidrag og overgangsordning

- 11.1 Anlægsejeren og netvirksomheden er bekendte med, at Energistyrelsen i forbindelse med implementeringen af klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 har oplyst, at der med virkning pr. 1. januar 2023 forventes at blive indført et krav om producentbetaling for nettilslutning (tilslutningsbidrag) af nye produktionsanlæg i forbindelse med udfasning af udligningsordningen og overgangen til producentbetaling for nettilslutning (tidspunktet for ikrafttræden af et sådant krav herefter "Producentbetalingsdatoen"). Fra udligningsordningens ophør og frem til ikrafttrædelsen af producentbetaling for nettilslutning indføres forventeligt en overgangsordning ("Overgangsordningen"), hvor netvirksomheden fortsat kan få kompenseret netvirksomhedens omkostninger ved nettilslutning af produktionsanlæg såfremt omkostningerne er afholdt inden en bestemt dato ("Overgangsordningens Anmeldelsesfrist"), forventeligt 1. november 2022, og nettilslutning sker inden en bestemt dato ("Overgangsordningens Tilslutningsfrist"), forventeligt senest 31. december 2022.
- 11.2 Denne aftale skal ændres senest på det tidspunkt, hvor de nærmere krav om producentbetaling for nettilslutning (tilslutningsbidrag) af nye produktionsanlæg, jf. pkt. 11.1, er vedtaget i de nødvendige love og bekendtgørelser og Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om metodegodkendelse. Aftalen skal ændres i fornødent omfang, således at aftalen implementerer de betingelser og vilkår, der måtte blive godkendt af Forsyningstilsynet til gennemførelse af sådanne nye krav om producentbetaling for nettilslutning (tilslutningsbidrag) af nye produktionsanlæg, jf. i øvrigt denne aftales pkt. 2.5.

12 . Øvrige forhold

- 12.1 Såfremt netvirksomheden fx ved en fusion med en anden netvirksomhed ophører, vil nærværende aftale være gældende med den fortsættende virksomhed som part.
- 12.2 Aftalen følger det elproducerende anlæg og dermed den til enhver tid værende juridiske ejer af anlægget.
- 12.3 Såfremt anlægsejeren ophører, fx som følge af fusion med et andet selskab, vil nærværende aftale være gældende med det fortsættende selskab som part.
- 12.4 Jævnfør **pkt. 12.1** og **pkt. 12.3** accepteres der debitorskifte i forbindelse med fx fusion, og dette vil ikke være misligholdelse eller ændring, der berettiger til genforhandling.

13 . Tvistigheder

- 13.1 Klager over betingelser og vilkår fastsat i denne aftale kan rettes til Forsyningstilsynet.
- 13.2 Enhver tvist mellem parterne i øvrigt afgøres ved de almindelige domstole. Tvister afgøres efter dansk ret.

14 . Eksemplarer

- 14.1 Nærværende aftale affattes i 2 enslydende og underskrevne eksemplarer, hvoraf hver underskriver erholder 1 eksemplar.

Parternes underskrifter

X - by, den _____

ANLÆGSEJER

NETVIRKSOMHED